

Le 220 DE Control



Ce nouvel amplificateur stéréophonique est équipé d'une sortie équilibrée avec 2 lampes identiques sur chaque canal. Le schéma comporte l'originalité d'inclure un amplificateur de tension à résistance capacité disposé dans la boucle de réaction précédant l'amplificateur proprement dit. Cette disposition confère une sensibilité d'entrée élevée permettant d'utiliser le 220 DE sans préamplificateur extérieur dans sa version "CONTROL".

L'ensemble des composants est assemblé sur deux circuits imprimés distincts pour les fonctions alimentation et amplification. Le boîtier est constitué de 3 caissons en tôle d'acier solidarisés par vissage. La disposition est telle que ce coffret est doué d'une rigidité peu commune assurant une parfaite protection de l'électronique. L'originalité du montage est avant tout au service de la musique. Toutes les pièces sont surdimensionnées et en particulier les transformateurs audio garantissent une bande passante de plus de 60 kHz et portent le poids de l'ensemble à environ 14 Kg. L'utilisateur de l'amplificateur 220 DE est un amateur de perfection technique et musicale soucieux à un degré suprême d'un rapport qualité prix optimum.

Le modèle « control » dispose de 4 entrées au niveau ligne disposées à l'arrière du coffret. Ces entrées sont sélectionnables par un commutateur en face avant. En outre, une entrée / Sortie de monitoring également commutable en face avant permet le raccordement d'un magnétophone.

Alimentation	220 Volts
Consommation	200 Watts
Puissance de sortie	2 x 20 Watts à 8 Ohms
Sensibilité d'entrée	0,5 V
Bande passante (-3 Db)	20 Hz 60 KHz
Distorsion harmonique Totale	0,4 %
Tubes utilisés	4 x 6L6 WGC / 5881 - 3 x 6SN7GT

Alimentation :	Socle 3 broches CEE Standard
Entrées (4) :	RCA (Tape – CD – AUX – FM)
Sortie :	Prises Terminales fiches banane de 4 mm.
Dimensions :	380 (W) x 160 (H) x 300 (D)
Poids Net :	14 Kg

LABORATOIRE

J.C. Verdier

5/7 rue d'Ormesson
93800 Epinay sur Seine - FRANCE
Phone : (33) 1 48 41 89 74
Fax : (33) 1 48 41 69 28
Web : <http://www.jcverdier.com>
Email : jcverdier@jcverdier.com

**High-End Turntables
& Vacuum Tubes
Amplifiers**